



## Fuente de alimentación DC12V/360W/30A BOX 18 puertos

Caja metálica con fuente de alimentación y panel con 18 puertos de conexión, voltaje de salida ajustable  $\pm 10\%$ , dimensiones reducidas, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.



### ESPECIFICACIONES

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Potencia          | 360W       |
| Alimentación      | DC12V      |
| Entrada           | AC100-240V |
| Salida            | DC12V      |
| Amperios (mA)     | 30000mA    |
| Interior-exterior | Interior   |
| Protección IP     | IP20       |

#### Referencia

LD1051077

#### Dimensiones del producto

221x316x59mm

#### Dimensiones del packaging

24x32x7cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

#### Características:

- La fuente de alimentación dispone de bornes de conexión e interruptor de funcionamiento.
- El voltaje de salida se puede ajustar entorno a un  $\pm 10\%$  compensando la caída de tensión entre la F.A. y el punto de consumo. -
- Disponen de protección contra sobrecargas y sobretensiones.
- Su carcasa de chapa perforada permite su refrigeración por convección natural del aire.
- Ideal para la alimentación de tiras led y otros dispositivos que necesiten alimentación continua de DC12V.

## Ficha técnica

Fuente de alimentación DC12V/360W/30A BOX 18 puertos

LED BOX<sup>®</sup>

### Aplicaciones:

- Su función principal es la de alimentar tiras de led a 12V-DC, así como cualquier otro elemento con tensión de trabajo 12V-DC, siempre que no sobrepase la potencia máxima de la fuente. Para uso en instalaciones interiores.

- Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial, oficina, restauración y hostelería, etc.
- Voltaje de Salida: 12 Voltios DC
- Conexión: Bornes
- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
- Certificación: CE, RoHS

## Ficha técnica

Fuente de alimentación DC12V/360W/30A BOX 18 puertos

LED BOX<sup>®</sup>

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.